

# Sélection d'une solution servo-moteur

Module linéaire		Limites d'utilisation			Composants nécessaires																				
Série	Taille	Masse	Accélération maxi (m/s <sup>2</sup> )	Vitesse (m/s)	Réducteur	Moteur	Drive	Résistance freinage	Module entrée/sorties analogiques, numériques et codeurs	Module de communication EtherCAT	Module de communication PROFINET	Câbles longueur 5 m	Kit montage réducteur												
B51-MLCBEP	50	10	10	1,5	PE221 SPSS 0050 ME	EZ303 UDADQ6O 55 6000	SD6A06	SD6-GVADU 150 W	SD6-X16	SD6-EC6A	SD6-PN6A	SD6-cable EZ3	G001444												
	65	20	10	1,5	PE321 SPSS 0100 ME	EZ303 UDADQ6O 55 6000	SD6A06	SD6-GVADU 150 W				SD6-cable EZ3	G000530												
	80	30	10	1,5	PE421 SPSS 0100 ME	EZ402 UMADQ6O 60 6000	SD6A14	SD6-GBADU 400W				SD6-cable EZ4	G000827												
	110	40	10	1,5	PE521 SPSS 0100 ME	EZ502 UMADQ6O 72 6000	SD6A16	SD6-GBADU 400W				SD6-cable EZ5	G000483												
B51-MLCBRP	100	10	10	1	PE221 SPSS 0050 ME	EZ303 UDADQ6O 55 6000	SD6A06	SD6-GVADU 150 W				SD6-X16	SD6-EC6A	SD6-PN6A	SD6-cable EZ3	G001444									
	130	30	10	1,5	PE421 SPSS 0100 ME	EZ402 UMADQ6O 60 6000	SD6A14	SD6-GBADU 400W							SD6-cable EZ4	G000827									
	160	40	10	1,5	PE521 SPSS 0100 ME	EZ502 UMADQ6O 72 6000	SD6A16	SD6-GBADU 400W							SD6-cable EZ5	G000483									
	220	60	10	1,5	PE521 SPSS 0100 ME	EZ502 UMADQ6O 72 6000	SD6A24	SD6-FZMU 600W							SD6-cable EZ5	G000483									
B51-MLCBSP	100	25	3	1	PE321 SPSS 0100 ME	EZ303 UDADQ6P 109 3000	SD6A14	SD6-GBADU 400W							SD6-X16	SD6-EC6A	SD6-PN6A	SD6-cable EZ3	G000530						
	130	40	3	1	PE421 SPSS 0100 ME	EZ402 UMADQ6P 94 3000	SD6A14	SD6-GBADU 400W										SD6-cable EZ4	G000827						
	160	50	3	1	PE521 SPSS 0100 ME	EZ502 UMADQ6P 121 3000	SD6A16	SD6-GBADU 400W										SD6-cable EZ5	G000483						
B51-MLCBEL	30	10	10	1,5	PE221 SPSS 0050 ME	EZ303 UDADQ6O 55 6000	SD6A06	SD6-GVADU 150 W										SD6-X16	SD6-EC6A	SD6-PN6A	SD6-cable EZ3	G000357			
	50	20	10	1,5	PE321 SPSS 0100 ME	EZ303 UDADQ6O 55 6000	SD6A06	SD6-GVADU 150 W													SD6-cable EZ3	G000853			
	80	30	10	1,5	PE421 SPSS 0100 ME	EZ402 UMADQ6O 60 6000	SD6A14	SD6-GBADU 400W													SD6-cable EZ4	G000827			
	100	40	10	1,5	PE521 SPSS 0100 ME	EZ502 UMADQ6O 72 6000	SD6A16	SD6-GBADU 400W													SD6-cable EZ5	G000483			
B51-MLCBRL	120	40	10	1,5	PE421 SPSS 0100 ME	EZ402 UMADQ6O 60 6000	SD6A14	SD6-GBADU 400W													SD6-X16	SD6-EC6A	SD6-PN6A	SD6-cable EZ4	G000827
	160	50	10	1,5	PE521 SPSS 0100 ME	EZ502 UMADQ6O 72 6000	SD6A16	SD6-GBADU 400W	SD6-cable EZ5	G000483															
	220	60	10	1,5	PE521 SPSS 0100 ME	EZ502 UMADQ6O 72 6000	SD6A24	SD6-FZMU 600W	SD6-cable EZ5	G002787															
B51-MLCBSL	50	10	3	1	PE221 SPSS 0050 ME	EZ303 UDADQ6P 109 3000	SD6A06	SD6-GVADU 150 W	SD6-X16	SD6-EC6A	SD6-PN6A													SD6-cable EZ3	G001444
	65	15	3	1	PE321 SPSS 0100 ME	EZ303 UDADQ6P 109 3000	SD6A06	SD6-GVADU 150 W																SD6-cable EZ3	G000530
	80	25	3	1	PE421 SPSS 0100 ME	EZ402 UMADQ6P 94 3000	SD6A14	SD6-GBADU 400W				SD6-cable EZ4	G000827												